Prinzip-Schaltbild Chassis 408W

Rundfunk- und Fernsehwerk GmbH

				1958	Tag	Name	Schaltbild 131
				Gez.	16.5.	Pabel	
Paßmaß	Abmaß	Diese Maße werden bei Abnahme gepr.		Gepr.	16.5.	Ruben	

87,6 MHz. Kan. 2 = L6/L4
94,2 " " 24 = L2 (L3 Minimum ohne Ua)
99,9 " " 43 = T2/T1
Symmetrierung = T3 (nicht verändern)
ZF 10,7 MHz = L7/L8/L9/L24/L25
L26/L27 AM-Minimum

½ ECC85 System II

½ ECC85 System I

ECH81

EF85

EABC80

EL84

EM84

FM-Abgleich

hintere Chassiswand

ECC85 ECH81 EF85 EABC80 EL84 EM84

AT-Bv. 400

9Ω 4,5Ω

Tonband-anschluss

Wechselstrom 50-60Hz ca. 55 Watt

NT-BV206e

SSF B 250 C100

240 V T 0,4 A
220 V T 0,4 A
150 V T 0,6 A
125 V T 0,7 A
110 V T 0,8 A

AM-Abgleich
KW 6,1 MHz = L2o/L12
11,8 MHz = T6
MW 556 kHz = L22/L14
Ferrit = L17
1500 kHz = T7/T4
Ferrit = T5
LW 245 kHz = L23/L16
Ferrit = L19
Bei KW: Oszillator kleinere Frequenz
ZF 460 kHz = L33/L32/L31/L30/L29
L1o Minimum

Gez. Tastenstellung: UKW

UKW KW MW Ferrit LW Phono Aus

0,25 W
0,5 W
1 W
2 W
125 V~
350 V~
500 V~
500 V~

Klangtasten (Ruhestellung)

BASS SPR. ORCH. SOLO JAZZ

Spannungen gemessen mit Instrument 666 Ω/V im 300V- bezw. 30V-Bereich. Angaben für UKW u. MW (Klammerwerte)